

Mobile Connect Manual do usuário para MAC OS X



Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved



Introdução

- > O aplicativo Mobile connect é aplicável em todos os data cards da Huawei, incluindo E220, E270, E620, E660, E800 e E870.
- > Este manual descreve as operações do aplicativo Mobile Connect.
- > Este aplicativo requer o sistema MAC OS X 10.3.7 ou superior.

Guia de Operação

1. Para instalar o aplicativo em um Power PC, dê um duplo clique no arquivo

Mobile_Connect_Drv_App-power.pkg.

Para instalar o aplicativo em um Intel PC, dê um duplo clique no arquivo

Mobile_Connect _Drv_App-intel.pkg.



2. Clique em "continue".



Mobile Connect Manual do Usuário para MAC OS X





3. Clique em "Agree" para aceitar a licença.





4. Selecione a unidade onde será instalado o aplicativo e clique em "continue"





00	Install Mobile Connect
	Easy Install on "guagua"
	Authenticate
Introduction License	Installer requires that you type your password.
Select Destina Installation Ty	
Installing	Name: administrator
Finish Up	Password: ••••••
	Details
	? Cancel OK
	Go Back Upgrade

5. Entre com a senha do usuário atual e clique "OK"



6. Aguarde enquanto o aplicativo inicia a instalação. Quando a instalação finalizar, a seguinte tela será exibida:





7. Após a instalação, **conecte o USB Modem ao PC**, clique em **Superior e abra "System Preference**" na parte esquerda





8. Em "System Preference" clique em "Network"





9. A tela a seguir aparecerá

Clique na seta do menu "Show"



10. Escolha Huawei Mobile



00	Network	0
Show All Displays Sound N	etwork Startup Disk	
Locatio	on: DefaultLocationForMoreSCFTest	•
Sho	w 🗸 Network Status	1
	HUAWEI Mobile	
Θ Built-in Ethernet	Internal Modem Bluetooth Built-in Ethernet	IP address via Built-in
😝 HUAWEI Mobile	AirPort VPN (L2TP)	ted. HUAWEI
Θ AirPort	Network Port Configurations	twork.
😑 Internal Modem	Internal Modem is not set up.	
VPN (L2TP)	VPN (L2TP) is configured, but is not connecte	d.
(Configure) Connect	?
Click the lock to prevent	t further changes. Assist me	e) Apply Now

11. Insira os parâmetros ppp

Número de acesso (Telefone Number): Por exemplo *99#.

Nome do usuário (Account Name) e senha (password) também são necessários.

Os dados como número de acesso, nome do usuário e senha deverão ser fornecidos pela operadora local.



00		Network	0
Show All Displ	ays Sound Network	Startup Disk	
	Location: D	efaultLocationForMoreSCFTes	st 🗘
	PPP -	TCP/IP Proxies Modem	
	Service Provider:		(Optional)
	Account Name:		_
Tele	ephone Numbe	*99#	>
Al	ternate Number:	7- 1	(Optional)
	L	Save password Checking this box allows all user access this Internet account with	s of this computer to out entering a password.
	(PPP Options Dial No	ow)
Click the I	ock to prevent furthe	er changes. Assist r	me) (Apply Now)

12. Configurar os parâmetros do modem de acordo com a figura abaixo e clicar em "Apply Now" para salvar a configuração.



000	Network	0
Show All	Displays Sound Network Startup Disk	
	Location: DefaultLocationForMoreSCFTest Show: HUAWEI Mobile PPP TCP/IP Proxies Modem	
	Modem: HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem 🛟 Enable error correction and compression in modem Wait for dial tone before dialing Dialing: Tone Pulse	
	Sound: On Off	
	Show modem status in menu bar	0
Click	the lock to prevent further changes. Assist me Apply Now	D

13. Inicie o aplicativo Mobile Connect com um duplo clique em " Application->MobileConnect"





14. Caso o cartão SIM não esteja presente, a seguinte mensagem aparecerá:

000	Message Window
	SIM card error, please retry!
	ОК



15. Insira o usb modem com o cartão SIM corretamente. Caso o cartão esteja protegido pelo sistema PIN, a tela de verificação abaixo aparecerá para que seja inserido o código PIN.

00	Verify PIN	
Please input PIN code:		4-8 digits
Remaining authenti	cation times of P	IN code input: 3
OK	Can	cel

16. Caso o cartão SIM esteja bloqueado, a caixa de diálogo **Sim Unlock** aparecerá. Entre com o código de desbloqueio correto para que seja acessada a interface principal.

00	Sim Unlock	
Input Unlock code:	[6-8 digits
Remaining authentica	tion times of unlo	ck codo input: 7
nemaning autrentica		ck code input. 7



17. Entre com o APN e clique em "Apply" para salvar as configurações.

O APN deverá ser fornecido pela sua operadora local.

⊖ ⊖ ⊖ Mot	oile Connect	
Dial-up	Network	About
Access Point Name (APN):	1234	
Connect	Apply	Advance
		Quit

18. Clique em Conecte para conectar-se a rede. Se a conexão foi feita com sucesso, a seguinte mensagem aparecerá.



00	Mobile Connect
	Success to Connect!
	on fisher faither commet
	Disconnect Apply Advance
	Ouit
	Con

19. Para desconectar-se da rede. A seguinte tela aparecerá.

000	Mobile Connect	
	Success to disconnect!	
		ОК
	Connect Apply	Advance)
		Quit



20. Para habilitar a proteção PIN, selecione Active PIN no menu da parte superior da tela. Para desabilitar a proteção PIN, selecione Deactive PIN.

🧉 Mobile Co	nnect	Manage PIN	Select Network
		Active	
		Deactive	
		Modify	
	••)	Mobile Connect
	_		Dial-up Network About
		Access Point N	ame (APN): 1234
		Conne	ct Apply Advance
			Quit
	-		

21. É possível também modificar o PIN escolhendo a opção "**Modify**" enquanto o PIN está ativado. Entre com o código atual, novo código e confirme o novo código PIN.



Current	PIN code:	4-8 digits
New	PIN code:	4-8 digits
	Confirm:	4-8 digits
Rema	ining authentication tim	es of PIN code input: 3

22. Clique em Advance, para utilizar as configurações avançadas você pode configurar o Telephone Number (Número de acesso), Account Name (nome de usuário) e Password (senha) na janela e clicar em "Connect".

	000		0			
000	Summary Internal Modern	HUAWEIMobile- HUAWEIMobile	HUAWEI Mobile	>>		
	Configuration:	Main Number				
	Telephone Number:	*99#				
Access Point Name	Account Name:					
	Password:					
		Show modem status in me	enu bar			
	Status: Idle		Connect			
Connect	Apply (Hide	_	-		
		Quit				

Huawei



23. Se a conexão foi feita com sucesso, você visualizará as informações da janela abaixo. Você pode clicar em "Disconnect" para desconectar.

	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$		HUAWEI M	obile			\bigcirc
	Summary	HUAWEI Mobile	Internal Modem	Bluetooth	Contemport	VPN (L2TP)	
		Configuration:	Main Number			•	
000	Telep	hone Number:	=99#				
Dial-u		Account Name:					
		Password:					
			Show mode	m status i	n menu	bar	
Access Point Name (AP	Status: Connected to 10.64.64.64 (Disconnection speed not available)					ct	
		Send: 🚺 🛢 🛢 🛢					
	F	Receive: 🚺 🗍 🗍 🗍					
	Connec	t Time: 00:01:32					
	Remainin	g Time: Unlimited					
Disconnect	IP A	ddress: 192.168.	50.52				
		1000	Quit	\supset	_	-	-